

CATR102BK 3-in-1 Bluetooth carkit FM-radio transmitter and USB 3.1 A punjac, LED ekran, black

Šifra: 33808

Kategorija proizvoda: Oprema za auto

Proizvođač: NEDIS

Cena: 1.760,00



Povezuje se sa bilo kojim Bluetooth® uređajem - za bežično povezivanje sa auto radiom.
Bluetooth® 5.0 - za manje prekida i već e brzine
Funkcija pojačanja basa - za isporuku dubljeg basa kada je to potrebno.
Aktivacija glasovnog pomoćnika - za bezbedniju vožnju možete da kontrolišete svoj uređaj glasom.
Integrirani mikروفon - za upućivanje hands-free poziva.
Dva USB porta - za punjenje USB uređaja sa 2,4 A vezom i za puštanje sopstvene muzike.
MicroSD port - podržava do max. 32 GB za uživanje u sopstvenim listama pesama.
Fleksibilan vrat - za savršen položaj predajnika.
Veliki LED ekran - da brzo vidite informacije koje su vam potrebne

Pomoć u ovog uređaja možete da puštate muziku sa pametnih telefona ili tableta preko radija u automobilu.

Ali ovaj predajnik je pametniji od toga: takode može da puni vaš uređaj pomoć u USB veze od 2,4 A koja omogućava uređajima da se brže pune pri višim naponima.

Druga 1A veza vam omogućava da povežete drugi uređaj za reprodukciju sopstvene muzike.

Ugrađeni mikروفon i funkcija aktivacije glasovnog asistenta omogućavaju hands-free pozive za bezbednu vožnju. Fleksibilni vrat vam pomaže da savršeno postavite veliki LED ekran.

Boja: crna

Materijal: ABS

Ugrađeni mikروفon: Da

Frekvencijski odziv: 20 Hz - 20 kHz

Maksimalna snaga prenosa: 4 dBm

Podržana bežična tehnologija: Bluetooth®

Podržani Bluetooth® profili: A2DP / AVRCP / HSP

Podržani audio kodeci: MP3 / VAV / FLAC

Izlazna struja 1,0 A / 2.4 A

Pojačanje basa: Da

Podržani radio opseg: FM

Bluetooth® verzija: 5.0

Podrška za glasovnu kontrolu: Google Assistant /Siri

Frekvencijski opseg prenosa 2402 - 2480 MHz

Širina: 90,0 mm

Ulazna struja: 2 A

Auto adapter

Pozivanje bez upotrebe ruku: Da

Velicina ekrana: 1,5 inča

LED ekran

Izlazni priključak(i) uređaja 2x USB

Visina: 59,0 mm

Težina: 73,3 g

Dubina: 127,0 mm

FM frekvencijski opseg: 87,6 - 107,9 MHz
Maksimalno pojačanje predajne antene: -0,68 dBi
Odnos signal/šum: 43 dB
USB punjenje:
5,0 V DC / 2,4 A
5,0 V DC / 1,0 A
Ulazni napon: 12 - 24 V DC
Izlazni napon: 5 V DC